

Growatt ShineLink-X

- Facile Installazione senza cavi
- Indirizzo IP automatico, plug and play
- Ampia copertura sino a 120 metri di distanza
- Supporto multiplo di inverter, sino a numero 8
- Memorizzazione dati sino a un mese
- Monitoraggio e manutenzione Online



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Datasheet
ShineLink-X
Interfaccia di comunicazione

Rf433	SI
Rf433 (in campo libero)	sino a 120 m
Rf433 (Con due pareti interposte)	20 m

Alimentazione elettrica

Consumo	<2W standby, <5W di picco
Tensione di alimentazione AC	196V~250V
Frequenza alimentazione AC	50/60Hz

Specifiche generali

Dimensioni (L/P/A)mm	105/85/26mm
Peso	< 1kg
Opzioni di installazione	da Tavolo/montaggio a parete
Grado di protezione ambientale	IP30
Display di stato	LED
Range temperatura ambiente	-20 to 65 °C
Umidità	0-95% (senza condensa)

Caratteristiche

Interfaccia utente grafica	APP Android/IOS
Aggiornamento firmware remoto	SI
Max. numero di dispositivi monitorabili	8(RF433)

CE